

TIP AGREGATA		FLASH 28 BE	FLASH 42 BE	FLASH 65 BE	FLASH 70 BE
SNAGA LTP	kVA	3	4,2	6,5	7,1
SNAGA COP	kW	2,7	3,8	6,2	0
NAPON	V	230	230	230	400
FREKVENCIJA	Hz	50	50	50	50
STRUJA	A	9,6	18,3	28	30,4
FAKTOR SNAGE	cos ϕ	1	1	1	0,8
BROJ FAZA		1	1	1	3

MOTOR

PROIZVOĐAČ		Lombardini	Lombardini	Lombardini	Lombardini
MODEL		CH 270	CH 395	CH 440	CH 440
SNAGA MOTORA	KS	5,2	7,1	10,5	10,5
ZAPREMNINA	cm ³	208	277	429	429
BR. OKRETAJA	okr/min	3000	3000	3000	3000
STARTANJE		ručno (starter)	ručno (starter)	ručno (starter)	ručno (starter)
ELEKTROPALJENJE				opcija	opcija
ULJE U MOTORU	L	0,6	0,6	1,3	1,3
GORIVO		benzin	benzin	benzin	benzin
POTROŠNJA @ 75% PRP	L/h	1,4	2,1	3,3	3,3

GENERATOR

PROIZVOĐAČ		Linz Electric	Linz Electric	Linz Electric	Linz Electric
KLASA		H	H	H	H
FAKTOR SNAGE	cos ϕ	1	1	1	1
ZAŠTITA	IP	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
BROJ POLOVA		2	2	2	2
IZVEDBA		sinhroni bez četkica	sinhroni bez četkica	sinhroni sa četkicama	sinhroni sa četkicama
TOLERANCIJA NAPONA	%	5	5	1	1
AUTOMATSKA REGULACIJA NAPONA		ne	ne	da	ne

DIMENZIJE

DUŽINA	mm	-	780	780	780
VISINA	mm	-	550	550	550
ŠIRINA	mm	-	570	570	570
TEŽINA AGREGATA (SUHI)	kg	-	-	86	86
REZERVOAR	lit	4,0	7,0	7,0	7,0
AUTONOMIJA @ 7%	L/h	1,3	2	2,5	2,5

RAZINA BUKE

ZAJAMČENA RAZINA BUKE	LWA	96	97	97	97
RAZINA TLAKA BUKE @ 7 MT	db(A)	67	68	69	69

OPREMA

SENZOR PRITISKA ULJA		da	da	da	da
TERMIČKA ZAŠTITA	Bipol	16A	16A	16A	16A
FIDOVA SKLOPKA		-	-	da	da
BROJAČ SATI RADA		da	da	da	da

UTIČNICE

SCHNUKO 230V 16A		2	2	-	-
CEE 16A		-	-	1	1
CEE 32A		-	-	1	1