

ELEKTROAGREGATI SERIJA FLASH



- Jamstveni rok: 24 mjeseci
- Oil Sentry™ indikator niske razine ulja sprječava zaribavanje motora
- Integrirani ispušni sustav uz povećani volumen auspuha omogućavaju nisku razinu buke

KOHLER®

TIP AGREGATA		FLASH 22 BE	FLASH 32 BE	FLASH 38 BE	FLASH 42 BE	FLASH 50 BE
Snaga max.	kVA	2,4	3,5	4,2	4,8	5,4
Snaga trajna	kW	2,2	3,2	3,8	4,2	5,0
Napon	V	230	230	230	230	230
Struja	A	9,6	15,2	18,3	20,9	21,7
Faktor snage	cos φ	1	1	1	1	1
Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50
Zaštita	IP	IP 21	IP 21	IP 23	IP 23	IP 23
Težina agregata	kg	40	55	60	60	60
Dimenzije	DxVxŠ	730*520*510	730*520*510	730*520*510	730*520*510	730*520*510
MOTOR		KOHLER CS 6	KOHLER CS 8,5	KOHLER CS 10	KOHLER CS 12	KOHLER CS 12,75
Snaga motora	KS ₃	6	8,5	10	12	12,75
Zapremina	cm	171	251	301	357	357
Br. okretaja	okr/min	3000	3000	3000	3000	3000
Startanje		Starter	Starter	Starter	Starter	Starter
Opcija		-	-	-	Elektropaljenje	Elektropaljenje
Rezervoar		3,9	6	6,9	6,9	6,9
GENERATOR		Linz Electric	Linz Electric	Linz Electric	Linz Electric	Linz Electric
Izvedba		sinhroni bez četkica				

FLASH BENZIN



LETAJ 2, 52233 ŠUŠNJEVICA
Tel. +385 (0)52 401 980
Fax. +385 (0)52 401 990
email: info@lombardini.hr
www.lombardini.hr

Poslovno prodajni centar ČEPIĆ: Čepić polje bb | Tel. +385 (0)52 401 980 | Fax. +385 (0)52 401 990
Poslovno prodajni centar SESVETE: Sesvetska cesta 74 | Tel. +385 (0)1 2049 137 | Fax. +385 (0)1 2049 137
Poslovno prodajni centar ZADAR: Vlatka Mačeka 26 | Tel. +385 (0)23 214 458 | Fax. +385 (0)23 214 458